

◎ 订货举例

类别代码 -	螺纹规格		×	螺纹规格	附件代码
FJ: 附件	M6: M6 M8: M8 M10: M10 M12: M12 M16: M16	M20: M20 M27: M27 M36: M36 M42: M42 M48: M48		1: 1 1.25: 1.25 1.5: 1.5 2.0: 2.0	IJ: I接头 YJ: Y接头 YCJ: Y接头(卡扣式) FD: 浮动接头 BJ: 鱼眼接头

◎ 安装附件尺寸

型号\符号	NA	NB	NC	ND	NE	NH	NM	NP	NQ	材质
FJ-M6X1YJ	10	12	6	24	-	M6X1	6	12	31	碳钢
FJ-M8X1.25YJ	14	16	8	32	-	M8X1.25	8	16	42	碳钢
FJ-M10X1.25YJ	18	20	10	40	-	M10X1.25	10	20	52	碳钢
FJ-M12X1.25YJ	20	24	12	48	-	M12X1.25	12	24	62	碳钢
FJ-M16X1.5YJ	26	32	16	64	-	M16X1.5	16	32	83	碳钢
FJ-M20X1.5YJ	34	40	20	80	-	M20X1.5	20	40	105	碳钢
FJ-M27X2YJ	42	55	30	110	-	M27X2	30	55	148	碳钢
FJ-M36X2YJ	60	70	35	144	-	M36X2	35	72	188	碳钢
FJ-M42X2YJ	70	85	40	168	-	M42X2	40	84	232	碳钢
FJ-M48X2YJ	80	90	50	192	-	M48X2	50	96	265	碳钢
FJ-M12X1.25YJ-TBC	21	25	12	48	23	M12X1.25	12	22	60	铸钢
FJ-M16X1.5YJ-TBC	28	32	16	62	30	M16X1.5	16	30	78	铸钢
FJ-M20X1.5YJ-TBC	36	40	20	79	38	M20X1.5	20	39	90	铸钢

型号\符号	NA	NB	NC	ND	NH	NM	NP	NQ	材质
FJ-M6X1 YCJ	10	12	6	24	M6X1	6	12	31	碳钢
FJ-M8X1.25 YCJ	14	16	8	32	M8X1.25	8	16	42	碳钢
FJ-M10X1.25 YCJ	18	20	10	40	M10X1.25	10	20	52	碳钢
FJ-M12X1.25 YCJ	20	24	12	48	M12X1.25	12	24	62	碳钢
FJ-M16X1.5 YCJ	26	32	16	64	M16X1.5	16	32	83	碳钢
FJ-M20X1.5 YCJ	34	40	20	80	M20X1.5	20	40	105	碳钢
FJ-M27X2 YCJ	42	55	30	110	M27X2	30	55	148	碳钢

型号\符号	NA	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NM	材质
FJ-M6X1 IJ	12	6	24	31	12	10	M6X1	6	碳钢
FJ-M8X1.25 IJ	16	8	30	40	11	15	M8X1.25	8	碳钢
FJ-M10X1.25 IJ	20	10	40	52	15	20	M10X1.25	10	碳钢
FJ-M12X1.25 IJ	24	12	48	67	24	20	M12X1.25	12	碳钢
FJ-M16X1.5 IJ	32	16	64	89	32	23	M16X1.5	16	碳钢
FJ-M20X1.5 IJ	40	20	80	112	40	30	M20X1.5	20	碳钢
FJ-M27X2 IJ	55	30	110	155	50	55	M27X2	30	碳钢
FJ-M12X1.25IJ-TBC	23.5	12	48	60	24	20	M12X1.25	12	铸钢
FJ-M16X1.5IJ-TBC	28.5	16	62.5	78.5	31.5	25	M16X1.5	16	铸钢
FJ-M20X1.5IJ-TBC	38	20	81	100	37.5	30	M20X1.5	20	铸钢

型号\符号	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI/MJ	ML	MM	MK
FJ-M3X0.5FD	23.5	7.5	3	15	12.8	5.5	2.4	4	M3X0.5	5.5	13	5
FJ-M4X0.7FD	26	9.5	3	17	12.8	6	3	4	M4X0.7	7	13	5
FJ-M5X0.8FD	34.5	13.5	3.5	22.8	13.8	8	4	6	M5X0.8	8	14	5
FJ-M6X1.0FD	34.5	13.5	3.5	22.8	13.8	8	4	6	M6X1.0	10	14	5

型号\符号	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI/MJ	MK
FJ-M8X1.25FD	51	20	6	17	24	10.5	6	8	M8X1.25	13
FJ-M10X1.25FD	58	22	7	21	26	11	6	10	M10X1.25	12
FJ-M12X1.25FD	58	22	8	21	28	11.5	7	12	M12X1.25	12
FJ-M14X1.5FD	70	22.5	8.5	28	34.5	16	8	15	M14X1.5	12
FJ-M16X1.5FD	90	27	10	41	44.5	19	8	17	M16X1.5	7
FJ-M18X1.5FD	92	27	10	41	44.5	21	11	18	M18X1.5	7
FJ-M20X1.5FD	102	29	13	46	53	22	10	22	M20X1.5	10
FJ-M22X1.5FD	108	32	13	46	53	25	13	22	M22X1.5	5
FJ-M26X1.5FD	120	32	14.5	52.5	59.5	25	13	27	M26X1.5	5
FJ-M27X2.0FD	136.5	40	14.5	52.5	59.5	40	13.5	27	M27X2.0	5
FJ-M36X2.0FD	194.5	60	20.5	77.5	84	54	18	36	M36X2.0	5

型号\符号	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M
FJ-M6X1BJ	40.5	31	11	20	6	7	M6X1	13	18	11	9	7
FJ-M8X1.25BJ	48	36	12	24	8	7.5	M8X1.25	16	20	14	12	9
FJ-M10X1.25BJ	57.5	44	15.5	28	10	8	M10X1.25	19	25	17	14	10.5
FJ-M12X1.25BJ	66.5	51.5	17	32	12	9.5	M12X1.25	22	25	19	16	12
FJ-M16X1.5BJ	85	65	25	40	16	11	M16X1.5	27	35	24	21	15
FJ-M20X1.5BJ	102	77	30	50	20	12.5	M20X1.5	34	40	30	25	18
FJ-M27X2BJ	145	109	40.5	70	30	18.5	M27X2	50	60	43	37	25
FJ-M36X2BJ	168	127.5	39.5	80	35	19	M36X2	57	70	49.5	43	28.5

- 1 气动控制元件
- 2 流体控制元件
- 3 电气控制元件
- 4 气动执行元件
- 5 气源处理元件
- 6 真空元件
- 7 洁净元件
- 8 高真空元件
- 9 气动辅助元件